

На заводах России может эксплуатироваться оборудование, изготовленное 10–20 лет назад, на котором используются бесконтактные выключатели, разработанные в те годы.

Если на Вашем предприятии существуют проблемы с надежностью такого оборудования, то предлагаем Вашему вниманию таблицу замены отечественных ВБ на изделия марки «Сенсор».

Таблица замены импортных изделий приведена в разделе Э1.

В данной таблице приведены варианты замены наиболее применяемых отечественных ВБ, в других случаях Вам помогут специалисты предприятия «Сенсор».

Заменяемое изделие	Изделие «Сенсор»	Стр.	Заменяемое изделие	Изделие «Сенсор»	Стр.
БВИ 125-00	ВБИ-М08-48У-2111-М	33	ВКБ-02	ВБИ-Д12-34У-1112-Л	32
БВИ 221-00	ВБИ-М12-65У-2111-3	39	ВКБ-02М	ВБИ-М12-60У-1112-3	38
БВИ 231-00	ВБИ-М12-60У-1111-3	38	ВКБ-05	ВБИ-М18-76У-1111-3	40
БВИ 231-01	ВБИ-М12-60У-1112-3	38	ВКБ-11	ВБИ-М08-45У-1111-М	33
БВИ 231-02	ВБИ-М12-60У-1121-3	38	ВПБ14204-330120-Х4	ВБИ-П40-120К-1111-3	45
БВИ 455-00	ВБИ-М30-76С-1111-3	42	ВПБ14204-430120-Х4	ВБИ-П40-120К-1111-3	45
БВИ 831-00	ВБИ-Б10-60К-1111-3	44	ВПБ14285-330110-Х4	ВБИ-П40-120К-1121-3	45
БВК-1/03	ВБИ-М12-60У-1111-3	38	ВПБ16Э91-04012-УХЛ4	ВБИ-У25-80У-8111-СА	81
БВК201-24	ВБИ-Щ10-111У-1111-3	53	ВПБ18101-108120-Х4	ВБИ-М08-45У-1111-М	33
БВК202-24	ВБИ-Щ10-122У-1111-3	53	ВПБ18104-112320-Х4	ВБИ-М12-60У-1113-3	38
БВК203-24	ВБИ-Щ06-634У-1111-3	52	ВПБ18104-116321-Х4	ВБИ-М12-60У-2113-3	39
БВК204-24	ВБИ-Щ10-115У-1111-3	53	ВПБ23204-130121-Х4	ВБЕ-Ц30-96У-2111-3А	24
БВК231-24	ВБИ-Щ10-111У-1111-3	53	ДКП 1	ВБИ-М12-60У-1111-3	38
БВК-24М	ВБИ-Щ10-110У-1111-3	53	ДКП 11	ВБИ-М12-60У-1111-3	38
БВК260-24	ВБИ-Щ10-110У-1111-3	53	ДКП 12	ВБИ-М12-60У-1112-3	38
БВК261-24	ВБИ-Щ10-111У-1111-3	53	ДКП 15	ВБИ-М12-65У-1111-3	38
БВК262-24	ВБИ-Щ10-122У-1111-3	54	ДКП 2	ВБИ-М12-60У-1112-3	38
БВК263-24	ВБИ-Щ10-111У-1111-3	53	ДКП 3	ВБИ-М12-60У-1113-3	38
БВК264-24	ВБИ-Щ06-634У-1111-3	52	ДКП-05	ВБИ-М12-60У-1111-3	38
БВК265-24	ВБИ-Щ10-115У-1111-3	53	ДКП-М-00	ВБИ-М18-76У-1111-3	40
БВК322-24	ВБИ-Щ06-623У-1111-3	52	ДКП-М-04	ВБИ-М18-76У-1121-3	40
БВК323-24	ВБИ-Щ06-617У-1111-3	52	ДКП-М-10	ВБИ-М18-86У-2111-3	41
БВК324-24	ВБИ-Щ06-617У-1111-3	52	ДКП-С-00	ВБИ-Ф25-10У-1111-3	44
БВК-3707/22	ВБИ-М12-60У-1111-3	38	ДОБЦ-10М	ВБО-М18-76С-3111-С	75
БВК-3707/41	ВБИ-М18-76У-1111-3	40	ИВП.12Р.56В.141АЕ	ВБИ-М12-60С-1111-3	38
БВК-503/1	ВБИ-Д08-40У-1111-М	32	ИВП.18Р.73В.141АЕ	ВБИ-М18-76С-1111-3	40
БВФ 331-00	ВБО-М18-76У-5111-СА	76	КВД-25	ВБИ-Щ25-200У-1111-3	51
БВФ 333-00	ВБО-М18-76У-9111-С	79	КВД-25-12	ВБИ-Щ25-200У-1111-3	51
БВФ 621-00	ВБО-У25-80У-9111-С	82	КВД-25-24	ВБИ-Щ25-200У-1111-3	51
БВФ 631-00	ВБО-У25-80У-5111-СА	80	КВД-6-12	ВБИ-Щ06-600У-1111-3	51
БВФ 635-01	ВБО-У25-80У-8111-СА	81	КВД-6-24	ВБИ-Щ06-600У-1111-3	51
БТП-101-24	ВБИ-М24-72С-1113-3	49	КВД-6М	ВБИ-Щ06-600У-1121-3	51
БТП-102-24	ВБИ-М24-72С-1113-3	49	КВП-16	ВБИ-Ф60-40У-1111-3	46
БТП-103-24	ВБИ-М24-72С-1113-3	49	КВП-8	ВБИ-Ф60-40У-1111-3	46
БТП-211-24	ВБИ-М18-76У-1111-3	40	ПИП-12-3	ВБИ-Ф60-40У-1113-3	46
БТП-301-24	ВБИ-М24-72С-1113-3	49	ПИП-16-3	ВБИ-Ф60-40У-1113-3	46
ВБ14-Р18К1	ВБИ-М18-76С-1251-Л	61	ПИП-8-3	ВБИ-Ф60-40У-1113-3	46
ВБ23Л-ПП42В1	ВБИ-П40-120К-1111-3	45	ПИЩ-6	ВБИ-Щ06-600У-1111-3	51
ВБ33-Р12К1	ВБИ-М12-60С-1111-3	38	ПИЩ-6-1	ВБИ-Щ06-600У-1121-3	51
ВБ33-Р18	ВБИ-М18-76У-1111-3	40	ВБО23Л-Р18КП	ВБО-М18-76У-9111-С	79
ВБИ 355-00	ВБИ-М18-76С-1111-3	40	ВБО23Л-Р22К1	ВБО-М18-76У-5111-СА	76